

Keypad System - Black - Version 2013



Artikel-Nr.: ST-ET8410012

Marke: Creone AB

Hersteller: CREONE AB

Gewicht: 0.1 kg

Mit folgendem Link finden Sie das Produkt in unserem Online-Shop:

<https://www.schlüsselmanagement.at/alleprodukte/keypad-system-black-version-2013>



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schlüsselmanagement.at | office@schlüsselmanagement.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>

Ersatz tastatur Keybox - Valuebox System nach 2013

Keypad System mit Displayfenster - Black - Version 2013

Ersatz tastatur Keybox - Valuebox Version S, schwarz, mit Displayfenster, für Geräte mit Produktionsjahr nach 2013, inkl. Flachkabel, Rückseite selbstklebend

Technische Details:

Aussenmaße (BxHxT): 89 x 143 x 4 mm
Farbe: schwarz

Sie benötigen zum Tausch der Tastatur: 1x alte Kreditkarte oder Bankomatkarte / oder KFZ Clip-Löser 1x Stanleymesser (Cutterklinge) 1x Reinigungsbenzin 1x Tuch

1. Gerät stromlos machen (schwarz/rotes Kabel von der Platine abziehen bei neueren Geräten, bei alten Geräten die Gerätesicherung lösen)
2. Flachkabel grün aus dem Connector nach unten abziehen
3. Bei Aussentemperaturen unter 20 Grad wärmen Sie die alte Tastatur mit einem Haarfön vor, ca. 50 Grad max., bitte nicht zu kurz, es soll wirklich gut durchgewärmt sein, damit sich die Klebefolie ablösen lässt.
4. Fahren Sie an einer der 4 Ecken **VORSICHTIG** mit der alten Bankomatkarte in den Spalt zwischen Metallkante und Tastatur und lösen Sie eine der Ecken der Gummipatte, dann weiter anheben und vorsichtig vom Blech abziehen.
5. Nun **ALLE** Klebstoffreste „abrubbeln“ oder mit Reinigungsbenzin (Achtung entflammbar!) entfernen, hartnäckige Reste ggf. **VORSICHTIG** mit Cutterklinge abschaben, kein Aceton, das greift die Beschichtung an !
6. Klebe-Fläche muss ganz sauber sein, sonst kommt es zu Fehlfunktionen bei den Tasten
7. Nun Fläche nochmals etwas mit Haarfön vorwärmen, Fläche darf nicht kalt sein
8. Flachkabel durch den Schlitz ins Innere fädeln
9. Von Tastatur das Abdeckpapier von der Klebefläche abziehen und Tastatur vorsichtig, zentriert in die Öffnung einsetzen.
10. Position **VOR** dem Andrücken prüfen
11. Dann an allen Stellen wo **KEIN** Druckknopf mit Ziffer oder Symbol ist (also nur auf den festen Stegen zwischen den Tasten andrücken) mehrmals fest mit reinen Händen oder Tuch als Zwischenlage anpressen.
12. (Diesen Vorgang „mehrmals fest anpressen „ ggf. am nächsten Tag noch 1x wiederholen.) dann haltet die Verklebung „ewig“
13. Flachkabel in Connector stecken (**VORSICHTIG** !)
14. Stromzufuhr wieder herstellen.
15. Tastatur testen [Mastercode]# > Modell S Menüpunkt „Schließfolge“ / Modell B *59# > alle Türen sollten öffnen.



schlüsselmanagement.at | Klaus Madzar

Blumberggasse 3 - 1160 Wien, Österreich - Onlinevertrieb, an dieser Adresse befindet sich kein Schauraum und kein Verkaufsraum.
T: +43(0)1/ 480 56 56 | F: +43(0)1/ 480 55 35 | www.schluesselformat.at | office@schluesselformat.at
DVR: 2110969 | ARA-Lizenznummer: 19909 | ERA-Lizenznummer: 51951 | ANKÖ Firmencode: 80530 | UID: ATU53610409
Gewerbe Behörde Mag.Bezirksamt XVI Wien - Österreichisches E-Commerce Gütezeichen | <https://www.guetezeichen.at>